

AD 2 BATTERY

Pour un nettoyage rapide et sans poussière des cheminées, des chauffages à pellets ou des barbecues au charbon de bois : notre aspirateur cendre à batterie AD 2 Battery.



Made in Europe



BATTERIE NON INCLUSE



REAL TIME TECHNOLOGY



SYSTÈME DE NETTOYAGE DE FILTRE KÄRCHER ReBoost

APPRIMER 3 FOIS

Référence **1.348-300.0**

- Fonctionnement sur batterie, batterie et chargeur disponibles comme accessoires spéciaux
- Compatible avec la plateforme 18 V Battery Power de Kärcher
- Nettoyage du filtre Kärcher ReBoost pour une puissance d'aspiration longue durée

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278662060
Appareil sans fil		1
Plateforme de batteries		Plateforme de batterie 18 V
Taille de la cuve	l	14
Matériau de la cuve		Métal
Voltage	V	18
Autonomie par charge de la batterie	min	env. 13 (2,5 Ah) / env. 25 (5 Ah)
Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80 %/100 %	min	44 / 83
Durée de charge de la batterie avec le chargeur standard	min	300
Courant de charge	A	0,5
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Poids sans accessoires	kg	3,9
Poids avec emballage	kg	6
Dimensions (L × l × H)	mm	328 × 343 × 431

Équipement

Variante		Batterie et chargeur non inclus
Flexible d'aspiration	m	1,2 / métal, gainé
Flexible d'aspiration		métal, gainé
Filtre plissé plat	pièce(s)	1 / Polyester, ininflammable
Crépine pour gros déchets		■
Filtre gros déchets, matériau		Métal
Fonction de nettoyage du filtre		■
Poignée confortable sur la cuve		■
Position de repos		■
Rangement pour petites pièces		■

■ Standard.



Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V

- Liberté de mouvement maximale grâce à une flexibilité sans fil.
- Technologie temps réel à affichage LCD pour afficher l'état de charge de la batterie.
- Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.



Matériau ignifugé, récipient métallique et flexible métallisé (gainé)


- Sécurité optimale lors de l'aspiration de cendres, même en cas d'utilisation incorrecte.



Kärcher ReBoost Filter Cleaning Technology : le nettoyage du filtre par simple pression sur un bouton

- Décolmatage du filtre puissant sur simple pression d'un bouton.
- Pour une puissance d'aspiration constamment élevée et une grande quantité de saletés.

ACCESSOIRES POUR AD 2 BATTERY 1.348-300.0



		Référence	Descriptif	
ASPIRATEURS				
Filtre				
Filtre plissé plat KFI 7420	1	6.415-953.0	Filtre plissé plat robuste, spécialement conçu pour l'aspirateur cendres et poussières. Pour une puissance d'aspiration prolongée.	■
Suceurs				
Suceur pour fentes extra long	2	2.863-307.0	Suceur pour fentes extra long (350 mm) en matériau ignifuge pour aspirer les cendres froides. Compatible avec tous les aspirateurs cendres et poussières Kärcher du segment Home & Garden.	□
BATTERIES				
Battery Power 18/25	3	2.445-034.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
Battery Power 18/50	4	2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power 18 V	5	2.445-032.0	Le chargeur rapide permet de recharger à 80 % la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah en seulement quarante-quatre minutes et convient pour toutes les batteries de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Démarrreur kit Battery Power 18/25	6	2.445-062.0	Kit de démarrage Battery Power 18/25 avec batterie interchangeable Battery Power 18 V/2,5 Ah à technologie temps réel innovante et chargeur rapide 18 V. Pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
Démarrreur kit Battery Power 18/50	7	2.445-063.0	Inclut une batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah et un chargeur rapide 18 V : le kit de démarrage Battery Power 18/50 utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
BATTERIES				
Battery Power+ 18/30	8	2.445-042.0	Avec technologie temps réel via un afficheur LCD : la batterie lithium-ion Battery Power+ 18 volts surpuissante. Capacité de 3,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec surveillance de la tension et protection IPX5.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.