



CNS 18-30 Battery

Facile à manier, polyvalente pour vos diverses applications et parfaite pour l'entretien des arbres : la tronçonneuse sans fil CNS 18-30 Battery à système de tension de chaîne sans outils.




1 Tension de la chaîne sans outils

- Tension de la chaîne sans efforts à l'aide d'un bouton tournant.



2 Graissage de la chaîne automatique

- Pour une utilisation à faible entretien de la tronçonneuse sans fil.



3 Protection anti-recul

- La chaîne s'arrête immédiatement – pour une sécurité maximale en cas d'effet de recul.



4 Griffe

- Guidage sûr et coupes précises en fixant la tronçonneuse sur la matière à couper.



CNS 18-30 Battery

- Idéal pour l'entretien des arbres à branches fines
- Simplicité des réglages et de l'utilisation
- Frein de chaîne et système de déverrouillage pour une utilisation en toute sécurité

Caractéristiques techniques

Référence		1.444-001.0
Code EAN		4054278548937
Rails de guidage	cm	30
Vitesse de la chaîne	m/s	10
Pas de chaîne		3/8" LP
Jauge		1.1 mm / 0.043"
Nombre de maillons		45
Capacité du réservoir d'huile	ml	200
Niveau sonore garanti	dB/A	101
Vibrations de la poignée avant ($\Delta K = 1,5 \text{ m/s}^2$)	m/s^2	3,5
Valeurs de vibration poignée arrière ($\Delta K=1,5 \text{ m/s}^2$)	m/s^2	5,2
Type de moteur		Moteur sans balais
Plateforme de batteries		Plateforme de batterie 18 V
Voltage	V	18
Autonomie par charge de batterie *	Coupes	max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5 Ah)
Autonomie par charge de la batterie	min	max. 10 (2,5 Ah) / max. 20 (5 Ah)
Poids	kg	3,2
Dimensions (L x l x H)	mm	690 x 230 x 245

Équipement

Rails de guidage	■
Chaîne de tronçonneuse	■
Flacon d'huile	■
protection de chaîne	■
Tension de la chaîne sans outils	■
Graissage de la chaîne automatique	■
Frein de chaîne	■
Indicateur de niveau d'huile	■

■ Standard. * Ø de branche : 10 cm

CNS 18-30 BATTERY

1.444-001.0

KÄRCHER



		Référence					Prix	Descriptif	
Batteries									
Batterie Power 18/25	1	2.445-034.0						Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
Batterie Power 18/50	2	2.445-035.0						Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
Chargeurs									
Chargeur rapide Battery Power 18 V	3	2.445-032.0						Le chargeur rapide permet de recharger à 80 % la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah en seulement quarante-quatre minutes et convient pour toutes les batteries de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
Kit de démarrage batterie et chargeur									
Démarrreur kit Battery Power 18/25	4	2.445-062.0						Kit de démarrage Battery Power 18/25 avec batterie interchangeable Battery Power 18 V/2,5 Ah à technologie temps réel innovante et chargeur rapide 18 V. Pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
Démarrreur kit Battery Power 18/50	5	2.445-063.0						Inclut une batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah et un chargeur rapide 18 V : le kit de démarrage Battery Power 18/50 utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
Tronçonneuse									
Chaîne CNS 18-30 Battery	6	2.444-019.0						La chaîne pour le lamier de 30 cm de la tronçonneuse sans fil CNS 18-30 Battery permet une qualité de coupe optimale à tout moment. Se remplace aisément grâce au système de tension de chaîne sans outils.	☐

☐ Accessoires optionnels.

CNS 18-30 BATTERY

1.444-001.0



		Référence					Prix	Descriptif	
Accessoires pour appareils									
Huile bio pour chaîne de tronçonneuse	1	6.990-531.0						L'huile bio et biodégradable pour chaîne de tronçonneuse réduit l'usure des articulations et maillons de la chaîne de la tronçonneuse sur batterie. Utilisable jusqu'à une température extérieure de -30 °C.	☐

☐ Accessoires optionnels.